

LDALI-BM1

資料表 #89042718



LDALI-BM1按壓按鈕耦合器整合常用的燈光按壓開關於DALI通道。精簡的4路可程式化開關輸入模組，可以與LOYTEC DALI控制器搭配使用。當按壓按鈕被按下時，DALI命令將傳送到DALI通道中的一個群組或跨越DALI匯流排的限制傳送到對應的大樓網路(需透過L-DALI控制器)

每個輸入端獨立接收對應功能，不與開關的行為相關(短按、長按、切換、按鈕或開關模式)。可執行下列功能：

- 調高/調低亮度
- 關閉
- 依照前次的亮度開啟
- 情境喚回：1 - 15
- 調低亮度到指定的%
- 暖色溫/冷色溫
- 啟動自動模式

在切換模式，將依照燈光狀態執行(切換開關)

LDALI-BM1直接連接DALI通道並由DALI通道供電。

功能

- 簡單的整合LOYTEC L-DALI燈光系統
- 使用免費的L-DALI設定工具或內建的網頁伺服器設定裝置
- 可編程的4組按壓開關/按鈕輸入
- 相容於多重Master模式，在足夠的匯流排維度條件下(Sufficiently dimensioned bus supply)，每個DALI通道最多連接64個LDALI-BM1按壓開關耦合器
- 按壓開關透過DALI通道供電
- 按壓按鈕直接連接到LDALI-BM1(無電勢閉合接點, Potential-free make contact)

規格

尺寸(mm)	28 x 14.2 x 41.2 (長 x 寬 x 高) DIM041
安裝	平嵌式安裝，可以直接安裝於按壓開關後方
電源供應	DALI bus, 使用 16VDC DALI 電源供應器時為 3.1 mA
操作條件	0° C to 50° C, 10-90% RH, 無冷凝, 防護等級: IP20
介面	1 x DALI, 過電壓保護(電源供應), 極化(雙極, bipolar) 4 x 按壓開關輸入點與1個共同連接點, 無過電壓保護, 按壓開關必須無電位。若有多個模組則不可連接共同接點(COM)
使用於	LDALI-3E102-U, LDALI-3E104-U, LDALI-3E101-U, LDALI-ME204-U, LDALI-ME201-U

限制

LDALI-BM1數量	每個DALI通道64個，需有足夠維度的DALI匯流排電源供應
連接線	0.5 - 1.5 mm ² (AWG20 - 16)
接線剝除長度	8.5 - 9.5 mm(0.32 - 0.36 in)
連接到按壓開關線長	< 50 cm

訂購編號

產品描述

LDALI-BM1	四路DALI按壓開關耦合器
-----------	---------------